



MS100 Einkanal-Hauptstation

Drahtgebundenes Intercom-System für problemlose Verständigung.

Das axxent Audio-Intercom-System wurde zur sicheren Verständigung des Bedienpersonals an Geräten und Systemen in Hallen, Arenen, Theatern, Kongresszentren und Konzertveranstaltungen entwickelt und gewährleistet eine hochwertige Übertragung von Sprache – auch über lange Kabelwege. Auf hohe Sprachverständlichkeit, auch unter erschwerten akustischen Umfeldbedingungen, wurde besonderer Wert gelegt. Die einzelnen Komponenten sind zu nahezu allen angebotenen Systemen mit 3-poligen XLR-Standard-Steckverbindungen kompatibel.

Die **MS-100 Master-Station** ermöglicht eine hochqualitative Sprachübertragung für einen Übertragungskanal. Das Netzteil versorgt bis zu etwa 15 portable Stationen mit Betriebsspannung. Ton- und Lichtalarm sind Standard. Auf der Frontseite befindet sich der Anschluss für eine Hör-/Sprechgarnitur, zwei XLR-Anschlüsse zur Verbindung mit Mobilstationen, sowie ein XLR-Linepegel-Ausgang.

- Zentrale Stromversorgung für bis zu 15 Stationen
- Rackgehäuse mit nur 1 HE
- Ton- und Lichtruf
- Optimale Sprachverständlichkeit
- Anschluss für alle dynamischen Hör-/Sprechgarnituren
- Standard-XLR-Kabel zur Verbindung der Stationen
- Ton- und Lichtalarm sind Standard
- Anschluss für eine Hör-/Sprechgarnitur
- BNC-Racklight-Anschlüsse
- 12-V-Zigarettenanzünder
- 2 XLR-Anschlüsse zur Verbindung mit Mobilstationen
- XLR-Linepegel-Ausgang

Technische Daten

Übertragungsbereich.....	20...20 000 Hz
Störspannungsabstand.....	≥85 dB
Steckverbindungen	3/4pol. XLR, BNC (Licht)
Betriebsspannung.....	230/120 V- schaltbar
Leistungsaufnahme	max. 50 Watt
Gehäuse Stahlblech.....	schwarz
Abmessungen (BxHxT)	482 x 44 (1 HE) x 155 mm
Gewicht (netto).....	3,2 kg



Geräterückseite mit Ein-/Ausgängen und IEC-Kaltgeräte Netzanschlussbuchse

- 1 Anschlüsse für Racklampen (BNC)
- 2 Leerfach (z.B. für Handy, Zigarettenschachtel. . .)
- 3 12-V-Anschluss für Mobiltelefon o. Zigarettenanzünder (inkl.)
- 4 Große Signal-Leuchtanzeige
- 5 Ruftaste mit Buzzer-Ein-/Aus-Schalter
- 6 3-Pos.-Sprechschalter: Aus, Dauer-An, Moment
- 7 Pegelsteller für Audio-Signal
- 8 Mikrofon-Mithörlautstärke
- 9 XLR-Anschlüsse (Intercomleitung + Headset)